

## PRODUKTDATENBLATT

DIGITALES 4FACH LNB 40 MM

NUR FÜR ANSCHLUSS AN MULTISCHALTER

KBN: QGCSATLNB4



### QUATRO-DIGITAL-LNB 40 MM AUFNAHME FÜR SAT-SPIEGEL AST+ASP

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low Band [GHz]	10,7 - 11,7
High Band [GHz]	11,7 - 12,75

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low Band [MHz]	950 - 1950
High Band [MHz]	1100 - 2150

#### WEITERE DATEN

Oszillator-Frequenz (L.O.) [GHz]	9,75 - ( $\pm$ 1 MHz) 10,6 - ( $\pm$ 1 MHz)
Kreuzpolarisationsentkopplung [dB]	> 30
Verstärkung [dB]	55 typisch
Signalumschaltung [kHz]	22 ( $\pm$ 22 kHz); Ausgang schaltbar
Amplitude [V]	0,6 ( $\pm$ 0,2Vpp)
Ausgänge F-Connector [ $\Omega$ ]	4 $\times$ 75
Stromaufnahme [mA]	190 typ.
LNB-Spannung [V]	12 - 19
geeignet für Parabolantennen	AST 60 / 850 ASP 78 / 85 / 100