

## PRODUKTDATENBLATT

### TECGET SAT MULTISCHALTER 5 AUF 8 MIT 22 KHz GENERATOR

KBN: QGCSATMS5822



- Receiver-Ausgänge: 8
- Eingänge: 4 × SAT, 1 × terrestrisch

#### PRODUKTMERKMALE

**MADE IN GERMANY**

##### SAT-BEREICH

Frequenzbereich	[MHz]	950 - 2150
Maximaler Ausgangspegel	[dBμV]	102*
Ebenenentkopplung	[dB]	30
Teilnehmerentkopplung	[dB]	25
Einfügedämpfung	[dB]	4...1

##### TERRESTRISCHER BEREICH

Frequenzbereich	[MHz]	5 - 862
Maximaler Ausgangspegel	[dB]	passiv
Teilnehmerentkopplung	[dB]	25
Einfügedämpfung (passiv)	[dB]	19
Eingangsspannung Vertikal / Horizontal	[V]	12 - 14,5 / 16 - 19
Low / High Band Frequenz	[kHz]	0 / 22
Maximaler Fernspeisestrom	[mA]	500
Stromaufnahme je Teilnehmer	[mA]	38
Nominale Eingangsleistung bei 0 mA / 500 mA Last	[W]	0,7 / 11,1
Sekundärspannung	[V]	18
Versorgungsspannung	[VAC]	90 - 265
EMV		entspricht EN 50083-2
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...+55
Gewicht	[kg]	ca. 0,5
Abmessungen (B × H × T)		195 × 107 × 43

\* ) SAT EN50083-3, 35-dB-IMA

